

PRODUKTOVÝ LIST

1L49B



Bezdrátový zvonek, do zásuvky, 250m, černý, learning code

- 4 režimy zvonění: pouze zvonění, pouze blikání, zvonění i blikání, zvonění a nepřetržitě svícení. Režim nepřetržitěho svícení slouží i jako noční světélko
- funkce „Learning code“ umožňuje spárování více zvonků nebo tlačítek do jedné skupiny
- paměť nastavení i při vytažení ze zásuvky nebo výpadku elektrické energie
- 58 volitelných melodií
- LED indikátor zvonění na zvonku i tlačítku
- tlačítko s krytem na jmenovku
- vodotěsná ochrana tlačítka IP55
- nastavení hlasitosti zvonku - 5 stupňů (25 - 85dB)
- uchycení tlačítka pomocí samolepicí podložky nebo montážních otvorů
- barva: černá
- dosah signálu na otevřeném prostranství: 250m
- přenosová frekvence: 433MHz
- napájení:
 - tlačítko: 1x 3V (CR2032) baterie (součástí balení)
 - zvonek: AC 230V - do zásuvky
- pracovní teplota: -10°C až +40°C
- spotřeba energie:
 - přijímač (zvonek) v klidovém režimu: <0,5W
 - vyšlač (tlačítko) v pracovním režimu: <10mW
- náhradní tlačítko Solight č. 1L43T
- k jednomu zvonku mohou být spárována max. 6 tlačítek
- jedno tlačítko může být spárováno s max. 6 zvonky

