


SOLIGHT

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA DTY02WIFI



Ďakujeme, že ste si zakúpili našu inteligentnú zásuvku WiFi. Môžete ho zapínať a vypínať manuálne alebo automaticky na základe nastavenia plánu v mobilnej aplikácii Smart life. Zásuvku môžete ovládať odkiaľkoľvek, kde máte prístup na internet.

Mobilná aplikácia umožňuje sledovať spotrebu elektrickej energie.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Maximálny prúd	10A
Vstupné napätie	AC 230, 50Hz
Maximálne zaťaženie	2300W/10A
Typ bezdrôtovej siete	WiFi 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n
Ovládacie prvky	Zapnuté/vypnuté
Pracovná teplota	0°C - 50°C
Pracovná vlhkosť	(0~95) %RH, nekondenzujúce

MOBILNÉ APLIKÁCIE A PÁROVANIE


1. Ak si chcete stiahnuť mobilnú aplikáciu, naskenujte QR kód alebo vyhľadajte v AppStore (iOS) alebo GooglePlay (Android) aplikáciu *Smart Life - Smart Living*.



2. Spustíte mobilnú aplikáciu a prihláste sa. Ak nemáte konto, kliknite na tlačidlo Registrácia, zadajte svoju e-mailovú adresu a overovací kód, ktorý vám bude zaslaný na e-mail.

Poznámka: Pre správne fungovanie umožnite mobilnej aplikácii prístup k Wi-Fi a Bluetooth.


3. Zapojte zariadenie do zásuvky, stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia a zelená kontrolka začne blikať.



Poznámka: Ak kontrolka neblinká, resetujte zariadenie (opísané nižšie).

AUTOMATICKÉ PÁROVANIE

Ak mobilná aplikácia nájde zariadenie v blízkosti, ponúkne vám možnosť pridať ho priamo - kliknite na tlačidlo "Pridať". Ak nie, pokračujte v manuálnom párovaní.



Devices to be added: 1




Smart Dual
Socket

Add

MANUÁLNE PÁROVANIE

1. Kliknite na Pridať zariadenie alebo kliknite na "+" v pravom hornom rohu.



2. Vyberte typ zásuvky.



- 3 Skontrolujte, či na zariadení bliká zelená kontrolka. Ak nie, resetujte zariadenie a začnite znova.
4. Skontrolujte, či kontrolka rýchlo bliká (ako je znázornené v aplikácii).
5. Vyberte svoju sieť Wi-Fi 2,4 GHz a zadajte jej heslo, kliknite na tlačidlo Ďalej.


Po vytvorení pripojenia k zariadeniu kliknite na tlačidlo "Hotovo".

RESETOVACIE ZARIADENIE

Ak zariadenie nereaguje na príkazy, vykonajte reset.

1. Odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky.
2. Zapojte zariadenie späť do zásuvky a zapnite ho.
3. Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým indikátor LED nezhasne a po chvíli nezačne rýchlo blikáť (trvá to 5 až 10 s).

4. Spárujte zariadenia podľa návodu na obsluhu.



Podrobnejšie informácie o aplikácii a Produkt nájdete na stránke www.youtube.com pod názvom "**Solight DTY02WIFI - návod na použitie**".



Spoločnosť Solight Holding s.r.o.,
vyhlasuje, že výrobok spĺňa požiadavky a
ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.
Zariadenie je možné voľne prevádzkovať
v EÚ. Vyhlásenie o zhode nájdete na
www.solight.cz. Výrobok sa môže
používať na základe všeobecného
povolenia č. VO-R/10/05.2014-3